Process (זוהטנעצזה) :		DOC.No.						
การตั้งค่า Backup ด้วยโปรแกรม "HP Protector Express"		WS-01	0 Rev	1-ส.ค55 Date	New	Prep	Chk	Appv
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Step)	ภาพประกอบ (Picture)			จุดสำคัญ (Important Poir	nt)		
1	ง้ำไปรแกรม Remote Desktop Connection โดยเลือกไปที่ - Start - All Programs - Accessories - Remote Desktop Connection 1.1 ใส่ชื่อ Computer เป็น mrp-thsvr-02.mrp.co.th กลิก Connect เพื่อเข้าหน้าต่าง Login ใน Windows Server 2008 R2 1.2 ใส่ User name, Password และคลิกที่ลูกศร เพื่อเข้าใช้งานใน Server	Remote Desite 7.0°. Monoritie Remote Desite Picken Picken Picken Picken	Advanced IP Sc Advanced IP Sc Advanced IP Sc Communications Communic	Anner V2	การเข้าโปรแกรม Remote Desktop Connection เป็นการเข้าไปใช้งานในส่ เครื่อง Computer ถูกข่าย ที่มิโปรแกรม Remote Desktop Connection - การเข้าต้อง Login ก่อนการเข้าโดยใส่ User Name และ Password - User Name และ Password จะเก็บรักษาไว้ที่ Administrator IT การปรับตั้ง (Set up Conditi อารปรับตั้ง (Set up Conditi เป็นรักษากามปลอดภัย (Safety - การเก็บรักษาความลับของ User Name และ Password ถูกจัดเก็บด้วยไป และจัดเก็บโดย หัวหน้า IT	ion) Point) รแกรม Stegand	ซึ่งสามารถเข้าไ	เด้งาก

Process (กระบวนการ) :		DOC.No.								
	การตั้งค่า Backup ด้วยโปรแกรม "HP Protector Express"	WS-01	0	1-ส.ค55						
			Rev	Date		Prep	Chk	Appv		
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Step)	ภาพประกอบ (I	Picture)		จุดสำคัญ (Important Point)					
2	เมื่อ Windows Server ขึ้นมา ให้ดับเบิ้ลกลิกที่ โปรแกรม "HP Protector Express" เพื่อเข้าสู้หน้าต่าง Data Protector Express Basic 5.0.00 (ในข้อ 3) เมื่อโปรแกรม "HP Protector Express" ทำงาน ให้กลิกเลือกที่หัวข้อ "Jobs and media" ทางฝั่งซ้ายมือ ของโปรแกรม	In the second	Express	Res (10 March 10 Mar March 10 March 10 Mar March 10 March 10 Mar	จุดระวังความปลอดภัย (Safety	ion) Point)				
				Tandisofaataa haa baa baa garaa ah						

Process (กระบวนการ) :		DOC.No.							
การตั้งอ่า Backun ด้วยโปรแกรม "HP Protector Express"									
			WS-01	0					
				Rev	Date		Prep	Chk	Appv
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Step)	ภาพประกอบ (Picture)				จุดสำคัญ (Important Poin	nt)		
4	กลิกเลือกหัวข้อ Backup Job ในหน้าต่างหลัก ให้เป็นแถบสีน้ำเงินเข้ม	And Protector Express Easts Stills Edit View Wedaw Hills Op 🕞 Foldes 🔄 View * 🗎 Soc	- Joer X. Car (More X. Date Review Schum (2) Wenting (3) Pase schedule (1) Papers	L.	्राती व्य भूषे Pegine podut	การกำหนดค่า Selection จะต้องกลิก ทำเกรื่องหมายถูก ในช่อง MRP-THS	SVR-02 ทุกครั้ง	เพื่อเป็นการเลือ	อกตำแหน่ง
	และคลิกที่ Properties ตรง Icon Bar (หน้าต่าง Properties of Backup Job ในข้อที่ 5)	a Lada and Media Status and Media Status and Media Contrast	i (17. – 10.00.20.) – (10.00.20.) – (10.00.20.) grāda Bachagrāda Sactara Campletad Ram un (20.25.002.211.00.00.574 Ram by Ankar	Sand sections 12	i () fan 1745 Noart Strandau Schwelderlije Adrie	ของข้อมูลที่จะทำการ Backup ข้อมูล			
		A Advanced	\backslash						
		skap Job kar Constituted non: 30/22/02/12 11 00:00 PM styr 2-dmin standar 100/x			Properties				
		27 description 4/2004 et cooptiend (27904) et can time: 12 house, 55 minutes weblied by: Adren.	Backup Job		10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
						การปรับตั้ง (Set up Conditi	ion)		
				ห	น้าต่างหลัก				
		0.00 W and and a state of the s			AdvanceDura Protector Espece Storage Donain (MRP THSVR Q)				
					n Do del 19 autores				
5	Properties of Backup Job เป็นการ Settings กระบวนการต่างๆ ดังนี้	Selection		ties of B	ackup Job				
	5.1 Selection คือการกำหนดตำแหน่งของข้อมูลที่จะทำการ Backup	D Continuente M Linu M Advanced	$\overline{}$						
	- Network	Antain Nice Jub				จุดระวังความปลอดภัย (Safety	Point)		
	+ MRP-THSVR-02	D Sele	ction	letwork					
		Providence of the second secon	±…⊻ §	MRP-	THSVR-02				
		^b Case scheide							
					(D)				
					0X Apply Cancel				
		ar ar [1] Dr			Afters .				
	<u> </u>								

Process (กระบวนการ) :		DOC.No.							
การตั้งค่า Backup ด้วยโปรแกรม "HP Protector Express"			WS-01	0					
No.			1	Rev	Date	• ¥	Prep	Chk	Appv
NO.	ขนตอนการปฏบตงาน (Work Step)		ภาพประกอบ (Pic	ture)		จุดสาคญ (Important Poir	nt)		
	5.2 Device ก็อการเดือกชนิดของอุปกรณ์สือ ที่จะรองรับการ Backup - เดือกเป็น Tape Devices + HP Ultrium 4-SCSI	Anne Anne Anne Anne Anne Anne Anne Anne	Device	A		ให้กลิกทำเครื่องหมาขถูก ที่ช่อง Tape Devices			
	5.3 Encryption คือการตั้งรหัสให้กับ Tape Backup - ให้เลือกที่ดำแหน่ง Off			CES addre to seen with screen to the re-	C The Control of				
			Image: Control of the second secon		Name I Janah	จุดระวังความปลอดภัย (Safety	Point)		

ess (กระบวนการ) :	DOC.No.						
การตั้งอ่า Backun ด้ายโปรแกรม "HP Protector Express"							
monun Dackup visuo Domnow III Protector Express	WS-01	0					
		Rev	Date		Prep	Chk	Appv
· ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Step)	ภาพประกอบ (Pic	cture)		จุดสำคัญ (Important Poir	nt)		
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Step) 5.4 Configuration คือการดั้งค่า วัน/เวลา ในการ Backup ข้อมูล 5.4.1 Settings Schedule type กำหนดเป็น Run repeatedly Start time กำหนดเป็น 11:00 PM Rotation type กำหนดเป็น No rotation 5.4.2 Modes Backup mode กำหนดเป็น Full Auto verify mode กำหนดเป็น Full verify Write mode กำหนดเป็น Overwrite all media 5.4.3 Interval settings เสือกที่ Celendar กำหนดการาง เป็นวันจันทร์ - วันเสาร์ เสือก OK เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น 5.4.4 กลิกเลือก OK ที่หน้าค่าง Properties of Backup Job เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า เมื่อ IN กับ การคังก่า 	mwdsenou (Pice in in i	Calend Calend Backup	Image: Second	จุดสำคัญ (Important Poin การตั้งค่า วัน/เวลา ในการ Backup ข้อมูล - Backup ข้อมูล กุกวันขันทร์ - วันเสาร์ - เริ่ม Backup ข้อมูล ดั้งแต่เวลา 11:00 PM (5 ทุ่ม) - Backup ข้อมูลทุกไฟล์เดอร์ ที่อยู่บน MRP-THSVR-02 การปรับตั้ง (Set up Conditi	nt) on) Point)		

Process (กระบวนการ) :]	DOC.No.						
การตั้งค่า Backup ด้วยโปรแกรม "HP Protector Express"		WS-01	0 Rev	Date		Pren	Chk	Appy
No. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Step)		ภาพประกอบ (Pic	ture)	Date	จุดสำคัญ (Important Poin	nt)	Clik	rppv
 5.5 เสือกหัวข้อ Status and logs Status ในการ Backup ให้ดูที่ Next Run Time หากเป็นปกติ จะขึ้นเวลาที่เริ่ม Backup 6 ปีดไปรแกรม "HP Protector Express" เมื่อ Settings เสร็จสั้น 			e 1:00:00 F - ฮิ × ที่ x เพื่		การปรับตั้ง (Set up Conditi จุดระวังความปลอดภัย (Safety ก่อนการปิดโปรแกรม ให้แน่ใจว่า ใด้ทำการ Setup ตรงตามกระบวนการแ	ion) Point) ล้ว ทุกขั้นตอน		

Process (กระบวนการ) :		DOC.No.							
การตั้งค่า Backup ด้วยโปรแกรม "HP Protector Express"		WS-01 0							
				Rev	Date		Prep	Chk	Appv
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Step)		ภาพประกอบ (Pic	ture)		จุดสำคัญ (Important Poi	nt)		
7 คลิก	ที่ Start เดือก Log off เพื่อออกจากการ Remote Server	Lead International Control of Con	คลิกที่ Log off			- หลังจากการใช้งานในระบบ Server จะต้องทำการ Log Off ทุกครั้ง ก่อนการปิดไปรแกรม Remote Desktop Connection การปรับตั้ง (Set up Condit อุตระวังความปลอดภัย (Safety	ion) Point)		